

Tower- och rackmonterad UPS för switchar, routers, data, telefonväxlar mm

SMK-serien är en line interactive UPS i storlekar 600-3000VA. Tower-, och rackvarianter erbjuds för samtliga effektklasser.

SMK-serien har äkta RS232-utgång och utbyggbara system för 20-30 timmars drift. LCD-display för lättläst information om status. Förstärkt laddare, 8A i serie SAL 1000-3000A.



Rackmodell SMK600-3000VA.

Funktion

Line-interactive funktion med 2-4 msek omkoppling vid nätavbrott. **Ger ren sinusvåg i alla driftlägen.** Larmutgång.

Stor, tydlig LCD-display som visar last, spänning, laddning, temperatur mm.

Inbyggd nätstabilisator.

Val av aggregatstorlek

Dimensionering bör vara minst 10 min vid aktuell last. En tumregel för max last är VA-talet/2 uttryckt i watt.

Exempel; 700 VA, max 350 watt. 1000 VA, max 500 watt osv.

Batterier

Inbyggda batterier byts från fronten. Normalt levereras kategori 3-5 års med rekommenderat byte efter max 3-4 år. Kategori 6-8 års som tillval.

Bästa UPS-miljö är 20-22°C.



Front-display med tydlig information.



Baksida tower-"svenska", sek. uttag.



Tower-versionens front, modell SMK600-3000.

Tekniska data

E-nr	Modell SMK	Effekt	Backup tid/200W	B x H x Dj	Vikt
52 640 20	SMK600ALCD	600VA	22	140 x 210 x 436 mm	13,8 kg
52 640 24	SMK1000ALCD	1000VA	22	140 x 210 x 436 mm	15 kg
52 640 28	SMK1500ALCD	1500VA	35	170 x 226 x 450 mm	21 kg
52 640 30	SMK2000ALCD	2000VA	60	170 x 226 x 450 mm	28 kg
52 640 33	SMK3000ALCD	3000VA	120	2 st 170 x 226 x 450 mm	19,5 + 30 kg
52 640 52	SAL1000	1000VA	Externt batteri	140 x 210 x 436 mm	10 kg
52 640 54	SAL2000	2000VA	Externt batteri	170 x 226 x 450 mm	19,5 kg
52 640 56	SAL3000	3000VA	Externt batteri	170 x 226 x 450 mm	26,8 kg
52 640 64	SXL1000RM	1000VA	Externt batteri	483 x 130 x 560 mm	12 kg
52 640 66	SXL2000RM	2000VA	Externt batteri	483 x 130 x 560 mm	21 kg
52 640 36	BATBOXSMK1K	-	120	170 x 226 x 450 mm	28 kg
52 640 37	BATBOXSMK3K	-	120	170 x 226 x 450 mm	28 kg
52 640 99	Larmbox DCB	-	-	100 x 30 x 70 mm	0,5 kg

Anm: SAL-modellerna saknar inre batterier. Förstärkt 8A-laddare för yttre batteribank, SXL lika SAL, men byggd i rackutförande Larmbox DCB: Separat larmbox med nätadapter, 3 st växlande kontakter. Lysdioder- skruvplint. SMK600-2000 finns även i rackutförande.