

Formula 65 LED

Nödbelysning med piktogram

Installationsanvisning



Tillbehör/ Reservdelar	
E-nr	Benämning
7314399	Bollskydd, galler
7314943	Flaggkonsol
7314938	Tak-/ pendelkonsol, enkelsidig pendling
7314939	Pendelkonsol, dubbelsidig pendling
7314941	Dubbelpendel vit, 0,5 m
7314951	Dubbelpendel vit, 1,0 m
7348635	Infällningsfäste + gavlär
7348670	Tryckfördelningsplatta (för mjuka u-tak)
7348631	Underhängande dubbelsidigt pikto. pil hö/vä
7348632	Underhängande dubbelsidigt pikto. pil ned
7341646	Självhäftande piktogramset
7341621	Pikto-set rullstol.
7340988	Batteri NiMH 3,6V 1,2Ah för 73 486 80

Fakta	
Anslutn.spänning	230V 50/60 Hz
Skyddsklasser	IP 65, ∇ Klass II, IK07
Funktion	Permanentdrift (P) Beredskapsdrift (B)
Batteridrift tid	1 h (För batteridrift tid 3 timmar (h) komplettera med extra batteri, 7340988, som ansluts mot befintligt kretskort).
Återuppladdningstid	12 h
Material	Stomme och reflektor i vit polykarbonat plast och kupa i transparent polykarbonat
Läsavstånd	25 m
Garanti	2 år

Armatyrtyper		
E-nr	Ljuskälla	Driftstyp
7348680	LED	Permanent-/ Beredskapsdrift

Autotestfunktion, Formula 65

har följande funktioner:

Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner utförs var 28:e dag. Kapacitetstest av batteri utförs två gånger /år.

- **Tänd grön diod:** Laddat batteri. Normal drift.
- **Blinkande grön diod:** Laddning av batteri pågår.
- **Röd diod blinkar återkommande en gång:**
Fel på batteri.
- **Röd diod blinkar återkommande två gånger:** Fel på ljuskälla.
- **Röd diod blinkar återkommande tre gånger:** Fel på elektronik.
- **Gul diod blinkar återkommande tre gånger:** Test avbruten.

För mer information om armaturen, tillbehören
eller vårt övriga sortiment, gå in på
www.kamic.se eller ring: 054 -57 01 20

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

KAMIC

1

Montage av armatur



Lossa försiktigt kupan från armaturen genom att dra ut den från clipsen. Det sitter två clips på varje långsida.

2




Lossa försiktigt reflektorn med hjälp av en spårmejsel via de infalsade spåren på varje långsida och lyft upp insatsen.

3




Montera fast bottendelen på avsedd/ tänkt montageplats via de två skruvkanalerna. Montera de medföljande täcklockstättningarna över skruvkanalerna för att erhålla IP65.

4



Kabelgenomföringar på kort- och långsidan (Kabeltätning för skyddsklass ingår ej). Anslut 230V på plint N och P samt bygla P1 - P samt N1 - N för permanentdrift (se skiss). Montera batterianslutningen på anslutning närmast batteriet. **VIKTIGT!** Kontrollera batterianslutningens polaritet mot kretskortet för att undvika kortslutning!

5



Återmontera armaturens reflektor i bottendelen.

6




Montera piktogramfolien på kupan. Notera öppningen för indikeringsdioden på piktogramet. Snäpp därefter fast kupan på armaturen.


Montagesätt

Formula 65 kan monteras utanpåliggande, dikt tak på vägg eller halvt infälld (tillbehör). Kabelgång finns på båda kortsidorna samt på ena långsidan.

Inkoppling, permanentdrift



Inkoppling, beredskapsdrift



Batteribyte

1. Se punkt 1- 2 under "Montage av armatur".
2. Lossa batterikabeln från kretskortet. Ta bort batteriet och montera dit det nya. Anslut batterikabeln. (Bild 4)
3. Återmontera enligt punkt 2- 1, "Montage av armatur"

Notera! Batteri får endast ersättas med likvärdigt

OBS! Vid allt arbete med produkten skall alltid nätspänning frångöras.



Tänk på miljön - lämna alltid uttjänta batterier för återvinning! Batteri får endast ersättas med likvärdigt originalbatteri.